

EN	ES	IT	NL	DA	NO	AR	JP
FR	DE	PT	EL	FI	SV	RU	ID
CS	HU	LV	PL	BG	SL	KO	TH
ET	LT	MT	RO	SK	TR	ZH	HR

www.ansell.com

Instructions for use

ELECTRICIANS

Europe, Middle East and Africa (EMEA) Region

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
+32 2 528 74 00
+32 2 528 74 01

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street
Richmond, Vic, 3121 Australia
+61 1800 337 041
+61 1800 803 578

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South, Suite 210
Iselin, NJ 08830 USA
+1 800 800 0444
+1 800 800 0445

UK IMPORTER

Ansell (U.K.) Limited, Block C, Willerby
Hill Business Park, Willerby, Hull, HU10 6FE,
United Kingdom



2022-09

1		2	
3	 EN ISO 21420:2020	4	
5	CLASS XX	6	CATEGORY A/Z/C/R
7	ATPV	8	EBT
9	APC X	10	MM.YYYY
11		12	TYPE1



ВГ – ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОТРЕБА – ЕЛЕКТРОТЕХНИК
ПОТРЕБА: Тези продукти са проектирани да защитават ръцете изключително за електрическо предназначение и са ПРОИЗВЕДЕНИ И ИЗПИТАНИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С EN 60903: 2003 и ASTM D120: 2022. Моля, уверете се, че продуктите се използват само по указаното предназначение: **ОБЯСНЕНИЕ НА МАРКИРОВКИТЕ ИЛИ ПИКТОГРАМИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА СА ПОКАЗАНИ НА РЪКАВИЦИТЕ/ОПАКОВКАТА:** **1.** Продуктът съответства и е сертифициран спрямо изискванията на европейския Регламент относно личните предпазни средства 2016/425. **2.** Продуктът съответства и е сертифициран спрямо изискванията на Регламента 2016/425 относно личните предпазни средства, с измененията за прилагане във Великобритания. Маркировките CE и UKCA са последвани от четирицифрен код, който се отнася до идентификационния номер на Нотифициращия/одобряващ орган, който отговаря за оценка на съответствието за категория III, за продукти за защита от сериозни рискове. Сертификатът за типово изследване (Модул B) и съответствие на типа, базирани на осигуряване на качеството на производствения процес (модул D) от: За ЕС: Centexbel Belgium (LD, 0493), Technologiepark 70, B-9052 Zwijnaarde, За Великобритания: Satra Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, Обединеното кралство. Моля, посетете www.ansell.com/regulatory, за да получите Декларация за съответствие за ЕС или Обединеното кралство. **3. EN ISO 21420: 2020** = Моля, прочетете инструкциите за употреба, преди да използвате продуктите, или се свържете с Ansell за повече информация. **4.** Продуктът съответства и е сертифициран съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд на Корея за ЛПС. **5. Клас** = Клас на класификация на ръкавицата:

Клас	Категории	Максимално напрежение при използване AC (V)*	Максимално напрежение при използване DC (V)*	Размери
00	A/Z/C	500 V	750 V	7, 8, 9, 10, 11
0	A/Z/C	1,000 V	1,500 V	8, 9, 10, 11
1	A/Z/C	7,500 V	11,250 V	8, 9, 10, 11
2	R/C	17,000 V	25,500 V	8, 9, 10, 11
3	R/C	26,500 V	39,750 V	9, 10, 11, 12
4	R/C	36,000 V	54,000 V	9, 10, 11, 12

*AC = Променилив ток; DC = Прав ток. **6. Категория** = Специална категория: **A** – Устойчиви на киселини; **Z** – Устойчиви на озон; **C** – Устойчиви на изключително ниски температури; **H** – Устойчиви на масла; **R** = A + Z + H. **7. ATPV** = Стойност на електроудового термично въздействие, изпитано съгласно ASTM F2675: 2022, е инцидентната енергия, която е била получена, която води до 50% вероятност достатъчен топлинен трансфер през ръкавицата, пролонгиран да причини изгаряне на кожата от втора степен. **8. EBT** = Притова енергия с разупване, изпитана съгласно ASTM F2675: 2022, е инцидентната енергия вънру материал или система на материала, която води до 50% вероятност от разупване. **9. APC** = Клас на електроудова защита, изпитан по IEC EN 61482-1-2: 2014 с тест в кутия, където APC 1 или 2 се отнася до ръкавици, които са издържали изпитанията, когато са изложени на дъга при съответно 4 kA или 7 kA. **10.** Дата на производство. **11.** Ръкавицата е подходяща за работа под напрежение. **12. Тип** = Тип 1 не е устойчив на озон; Тип 2 е устойчив на озон. За по-подробна информация относно характеристиките на продукта, моля, обърнете се към Ansell. **ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ПОТРЕБА:** Ръкавиците не трябва да се излагат ненужно на топлина, светлина или да имат контакт с масла, смазка, терпентин, бял спирт или силна киселина. **СЪСТАВКИ / ОПАСНИ СЪСТАВКИ:** Някои ръкавици може да съдържат съставки, за които е известно, че са възможна причина за алергии при чувствителни хора, които може да получат дразнене и алергични реакции при контакт. При алергична реакция веднага се обърнете към медицинско лице за съвет. **Предупреждения:** Този продукт съдържа естествен латекс, който може да причини алергична реакция. Не е изпитано безопасното използване на този продукт от или влазането му в контакт с лица, чувствителни към латекс. **ИНСТРУКЦИИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ:** Съхранение: Ръкавиците трябва да бъдат съхранявани на хладно, тъмно и сухо място, доколкото е възможно. На мястото не трябва да има озон, химикали, масла, разтворители, уверждащи изгарения и пушеци и далеч от електростатични разряди и слънчева светлина. Ръкавиците трябва да се съхраняват в естествената си форма. Ръкавиците трябва да се съхраняват в чанта, кутия или контейнер, предназначен и използван изключително за тях. Ръкавиците не трябва да се съхраняват сънати, прегънати, наплати, компресирани или по някакъв начин, който ще причини разтягане или компресиране. Трябва да се внимава да не се допусна компресиране на ръкавиците, съхранение или съхранение в близост до парни тръби, радиатори или други източници на изкуствена топлина, или изложени на директна слънчева светлина, изкуствена светлина или други източници на озон. Препоръчителните условия на съхранение са от 10°C и да не надвишават 35°C. **Проверка преди употреба:** Потребителят носи отговорността преди всяка употреба, и двете ръкавици на даден чифт трябва да бъдат визуално проверени и подложени на ръчно приложен тест с въздух, където е практически възможно. Ако някоя от ръкавиците се смята за не добре обезопасена, чифтът не трябва да се използва, а да се върне за изпитване. **Поддръжка:** При замърсяване на ръкавиците се препоръчва премахване на замърсяванията. Нито едни ръкавици в класовете 1, 2, 3 и 4, нито дори тези, които се държат на съхранение, не трябва да се използват, освен ако не са били тествани в рамките на шест месеца. За ръкавици от клас 00 и 0 е достатъчно да се извърши само проверка за навлизане на въздух и оглед. Съгласно ASTM D120 ръкавиците в употреба трябва да се изпитат повторно електрически и не трябва да надхвърлят шест месеца в експлоатация. Ръкавиците, които са били тествани електрически, но не са пуснати в експлоатация, не трябва да се привеждат в експлоатация, освен ако не са били електрически изпитани в рамките на предходните дванадесет месеца. **ИЗХВЪРЛАНЕ:** Всички ръкавици, които са били в контакт с някакви опасни материали, показват признаци на влошаване на качествата, като разкъсвания, дупли, обезцветяване и отслабване на ръкавиците. Предлага се да се отреже един пръст, за да се избегне рециркулация. Изхвърлянето става съгласно местните разпоредби. Унищожаване или изгаряне в контролирани условия.

Забележка: потребителят отговаря да установи правилни практики за безопасност, здравословни условия и околна среда и да определи приложимостта на регулаторните ограничения преди употреба.

