EN	ES	IT	NL	DA	NO	AR	JP
FR	DE	PT	EL	FI	SV	RU	ID
CS	HU	LV	PL	BG	SL	KO	TH
ET	LT	MT	RO	SK	TR	ZH	HR

www.ansell.com

Instructions for use

ELECTRICIANS

Europe, Middle East and Africa (EMEA) Region

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
☎ +32 2 528 74 00
✉ +32 2 528 74 01

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street
Richmond, Vic, 3121 Australia
☎ +61 1800 337 041
✉ +61 1800 803 578

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South, Suite 210
Iselin, NJ 08830 USA
☎ +1 800 800 0444
✉ +1 800 800 0445

UK IMPORTER Ansell (U.K.) Limited, Block C, Willerby
Hill Business Park, Willerby, Hull, HU10 6FE,
United Kingdom

FR - MODE D'EMPLOI - GANTS POUR ELECTRICIENS

UTILISATION: Ces produits sont conçus pour protéger les mains exclusivement lors de travaux d'électricité. Ils sont FABRIQUÉS ET TESTÉS CONFORMEMENT À LA NORME EN 60903: 2003 ET ASTM D120: 2022. Nous vous demandons instamment de veiller à ce que les produits soient utilisés uniquement dans les applications pour lesquelles ils sont prévus. **EXPLICATION DES MARQUAGES OU PICTOGRAMMES APPARAISSANT SUR LES GANTS/EMBALLAGES :** 1. Produit certifié conforme aux dispositions du règlement européen relatif aux équipements de protection individuelle 2016/425. 2. Produit certifié conforme aux dispositions du règlement européen relatif aux équipements de protection individuelle 2016/425, tel qu'amendé pour application au Royaume-Uni. Les marquages CE et UKCA sont suivis d'un code à quatre chiffres qui correspond au numéro d'identification de l'organisme notifié/agréé en charge de l'évaluation de la conformité des EPI de catégorie III, pour les produits destinés à protéger contre des risques sérieux. Certificat d'examen de type (module B) et conformité au type sur la base de l'assurance qualité du processus de production (module D), émis par : pour l'UE : Centexbel Belgium (LD, 0493), Technologiepark 70, B-9052 Zwijnaarde, pour le Royaume-Uni : Satra Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, Royaume-Uni. Pour obtenir la Déclaration de conformité européenne ou britannique, consultez ansell.com/regulatory. 3. EN ISO 21420: 2020 = Veillez à lire ce mode d'emploi avant d'utiliser les produits, ou contactez Ansell pour obtenir de plus amples informations. 4. Produit certifié conforme aux dispositions en matière d'EPI de la législation coréenne sur la santé et la sécurité au travail. 5. Classe = Classe de classification du gant.

Classe	Catégorie	Tension d'utilisation maximale CA (V*)	Tension d'utilisation maximale CC (V*)	Tailles
00	A/Z/C	500 V	750 V	7, 8, 9, 10, 11
0	A/Z/C	1.000 V	1.500 V	8, 9, 10, 11
1	A/Z/C	7.500 V	11.250 V	8, 9, 10, 11
2	R/C	17.000 V	25.500 V	8, 9, 10, 11
3	R/C	26.500 V	39.750 V	9, 10, 11, 12
4	R/C	36.000 V	54.000 V	9, 10, 11, 12

*CA = Courant Alternatif ; CC = Courant Continu. 6. Catégorie = Catégorie spéciale : A – Résistance aux acides ; Z – Résistance à l'ozone ; C – Résistance aux très basses températures ; H – Résistance à l'huile ; R = A + Z + H. 7. ATPV = La résistance de l'arc électrique, telle que testée selon la norme ASTM F2675: 2022, est l'énergie incidente obtenue qui donne lieu à 50 % de probabilité qu'un transfert de chaleur suffisant à travers le gant puisse provoquer une brûlure de la peau au second degré. 8. EBT = L'énergie du seuil de rupture, telle que testée selon la norme ASTM F2675: 2022, est l'énergie incidente sur un matériau ou un système de matériaux qui donne lieu à une probabilité de 50 %, 9. APC = La classe de protection contre les arcs électriques, testée selon la norme EN IEC 61482-1-2 : 2014 (« box test »), où APC 1 ou 2 désigne les gants qui ont réussi les essais après exposition à un arc électrique de 4 kA ou 7 kA respectivement. 10. Date de fabrication. 11. Convient pour les travaux sous tension. 12. Type = Le type 1 est non résistant à l'ozone ; le type 2 est résistant à l'ozone. Pour obtenir de plus amples informations sur les performances du produit, veuillez contacter Ansell. **PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :** Il convient de ne pas exposer, sans nécessité, les gants à la chaleur ou à la lumière, et d'éviter qu'ils n'entrent en contact avec de l'huile, de la graisse, de l'essence de térébenthine, du white-spirit ou un acide fort. **CONSTITUANTS / MATIÈRES PREMIÈRES DANGEREUSES :** Certains gants sont susceptibles de contenir des ingrédients dont on sait qu'ils représentent une cause potentielle d'allergies chez les sujets sensibilisés, susceptibles de développer une irritation et/ou une allergie de contact. En présence d'une réaction allergique, il est impératif de consulter un médecin dans les plus brefs délais. **Avertissement !** Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel pouvant entraîner des réactions allergiques. Il n'a pas été établi s'il peut être utilisé en toute sécurité sur ou par des personnes sensibles au latex. **INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ; Stockage :** Dans la mesure du possible, les gants doivent être stockés dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière. Il faut que le lieu de stockage soit exempt d'ozone, de produits chimiques, d'huiles, de solvants, de vapeurs nocives et de fumées, et éloigné des sources de décharges électriques et de la lumière du soleil. Il convient de stocker les gants dans leur forme d'origine. Les gants peuvent être conservés dans un sac, une boîte ou un contenant conçu et utilisé exclusivement à cet effet. Les gants ne doivent pas être stockés pliés, froissés, retournés, ni comprimés d'une façon qui pourrait créer un étirement ou une compression. Veillez à ce que les gants ne soient pas comprimés, pliés ou stockés à proximité de conduites de vapeur, radiateurs ou autres sources de chaleur artificielle ou d'ozone et ne soient pas exposés directement à la lumière du soleil ni à la lumière artificielle. Conditions de stockage recommandées : entre 10°C et 35°C maximum. **Contrôle avant utilisation :** Avant chaque utilisation, il incombe à l'utilisateur d'inspecter visuellement les deux gants d'une paire et de les soumettre à un essai manuel d'étanchéité à l'air, lorsque c'est possible. Si l'un des gants est suspecté d'être défectueux, le paire ne peut pas être utilisée et doit être renvoyée pour tests. **Entretien :** Il est recommandé de retirer les impuretés des gants souillés. Aucun gant de classe 1, 2, 3 et 4, même les gants de réserve, ne peut être utilisé s'il n'a pas été testé au cours des six mois qui précèdent. Pour les gants de classe 00 et 0, un essai d'étanchéité à l'air et une inspection visuelle peuvent suffire. Conformément à la norme ASTM D120, les gants en service doivent être soumis à un nouvel essai diélectrique et ne doivent pas dépasser six mois de service. Les gants qui ont déjà passé un test diélectrique mais qui n'ont pas été mis en service ne peuvent être mis en service que si leur essai diélectrique date de moins de douze mois. **MISE AU REBUT :** Tout gant entré en contact avec des matières dangereuses présente des signes de dégradation tels que déchirures, trous, décoloration et affaiblissement. Il est conseillé d'en couper un doigt pour éviter toute remise en service. Il vous est instamment demandé d'éliminer les gants en vertu de la réglementation locale. Pas de mise à la décharge ni d'incinération sans contrôle.

Remarque : Il incombe à l'utilisateur de prendre les mesures appropriées en matière de sécurité, de santé et d'environnement, et de déterminer l'applicabilité des limitations réglementaires avant utilisation.

Ansell

2022-09

Ansell

1		2	
3		4	
5	CLASS XX	6	CATEGORY A/Z/C/R
7	ATPV	8	EBT
9	APC X	10	
11		12	TYPE1

Ansell