

EN	ES	IT	NL	DA	NO	AR	JP
FR	DE	PT	EL	FI	SV	RU	ID
CS	HU	LV	PL	BG	SL	KO	TH
ET	LT	MT	RO	SK	TR	ZH	HR

www.ansell.com

Instructions for use

ELECTRICIANS

Europe, Middle East and Africa (EMEA) Region

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
☎ +32 2 528 74 00
✉ +32 2 528 74 01

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street
Richmond, Vic, 3121 Australia
☎ +61 1800 337 041
✉ +61 1800 803 578

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South, Suite 210
Iselin, NJ 08830 USA
☎ +1 800 800 0444
✉ +1 800 800 0445

UK IMPORTER

Ansell (U.K.) Limited, Block C, Willerby
Hill Business Park, Willerby, Hull, HU10 6FE,
United Kingdom

NL - GEBRUIKSAANWIJZING - HANDSCHOENEN VOOR ELEKTRICIANS
GEbruik: Deze producten zijn ontworpen als bescherming voor de handen en uitsluitend voor elektrische doeleinden. ZE ZIJN VERVAARDIGD EN GETEST VOLGENS EN 60903: 2003 EN ASTM D120: 2022. Gebruik deze producten **alleen** voor de toepassingen waarvoor ze bestemd zijn. **UITLEG VAN DE MARKERINGEN OF PICTOGRAMMEN DIE OP DE HANDSCHOENEN/VERPAKKING KUNNEN VOORKOMEN:** **1.** Het product voldoet aan de vereisten van de Europese Verordeningen inzake persoonlijke beschermingsmiddelen 2016/425 en is hiervoor gecertificeerd. **2.** Het product voldoet aan de vereisten van de Europese Verordeningen inzake Persoonlijke Beschermingsmiddelen 2016/425, gewijzigd voor geldigheid in Groot-Brittannië. De CE- en UKCA-markeringen worden gevolgd door een code van vier cijfers die verwijst naar het identificatienummer van de aangemelde/erkende instantie die belast is met de categorie **II**-overeenstemmingsbeoordeling voor producten ter bescherming tegen ernstige risico's. Voor de EU: Centexbel Belgium (I.D. 0493), Technologiepark 70, B-9052 Zwijnaarde, België. Voor Groot-Brittannië: Satra Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK. Ga voor de EU- of UK-conformiteitsverklaring naar: **ansell.com/regulatory**. **3. EN ISO 21420: 2020** = Lees de gebruiksaanwijzing voor u de producten gebruikt of neem contact op met Ansell voor meer informatie. **4.** Het product voldoet aan de vereisten van de Koreaanse wetgeving voor Arbeidsgezondheid & -veiligheid voor PBM en is hiervoor gecertificeerd. **5. Klasse** = Indelingsklasse van de handschoenen.

Klasse	Categorieën	Maximale gebruiksspanning AC (V)*	Maximale gebruiksspanning DC (V)*	Maten
00	A/Z/C	500 V	750 V	7, 8, 9, 10, 11
0	A/Z/C	1.000 V	1.500 V	8, 9, 10, 11
1	A/Z/C	7.500 V	11.250 V	8, 9, 10, 11
2	R/C	17.000 V	25.500 V	8, 9, 10, 11
3	R/C	26.500 V	39.750 V	9, 10, 11, 12
4	R/C	36.000 V	54.000 V	9, 10, 11, 12

* AC = Issselstroom; DC = Gelijksstroom. **6. Categorie** = Speciale categorie: **A** – Zuurbestendig; **Z** – Ozonbestendig; **C** – Bestand tegen extreem lage temperaturen; **H** – Oliebestendig; **R** = A + Z + H. **7. ATPV** = Arc Thermal Performance Value, zoals getest onder ASTM F2675: 2022, is de binnenkomende energie die in 50% van de gevallen kan leiden tot voldoende warmteoverdracht door de handschoenen om een tweede graads brandwond op de huid te veroorzaken. **8. EBT** = Breakopen threshold energy, zoals getest volgens ASTM F2675: 2022, is de binnenkomende energie op een materiaal of materiaalsysteem die resulteert in kans van 50% dat het openbreekt. **9. APC** = Arc Protective Class zoals getest volgens EN IEC 61482-1-2: 2014 boxtest, waarbij een APC van 1 of 2 naar handschoenen verwijst die de tests hebben doorstaan bij blootstelling aan een vlamboog van respectievelijk 4 kA of 7 kA. **10.** Productie datum. **11.** Geschikt voor werken aan installaties onder spanning. **12. Type** = Type 1 is niet-ozon bestendig; Type 2 is ozon bestendig. Voor meer gedetailleerde informatie over de product prestaties kunt u contact opnemen met Ansell. **VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET GEBRUIK:** De handschoenen mogen niet onnodig aan hitte of licht worden blootgesteld of in contact komen met olie, vet, terpentijn, white spirit of een sterk zuur. **BESTANDDELEN / GEVAARLIJKE BESTANDDELEN:** Sommige handschoenen kunnen bestanddelen bevatten waarvan bekend is dat ze bij gevoelige personen **allergieën** kunnen veroorzaken, waardoor irritatie en **allergische** contact reacties kunnen ontstaan. Raadpleeg bij eventuele **allergische** reacties onmiddellijk een arts. **Waarschuwing!** Dit product bevat natuurrubber dat **allergische** reacties kan veroorzaken. Veilig gebruik van dit product door of op mensen met een latex sensibilisatie is niet aangetoond. **ONDERHOUDSINSTRUCTIES: Opslag:** Handschoenen moeten zoveel mogelijk op een koele, donkere en droge plaats worden opgeslagen. De plaats moet vrij zijn van ozon, chemicaliën, oliën, oplosmiddelen, schadelijke dampen en rook, en uit de buurt van elektrische ontledingen en zonlicht. Bewaar handschoenen in hun natuurlijke vorm. Bewaar handschoenen eventueel in een zak, doos of houder die uitsluitend voor handschoenen is ontworpen en wordt gebruikt. Bewaar de handschoenen niet opgevouwen, gekreukt, binnenstebuiten, verfrommeld of uitgerekt. Zorg ervoor dat de handschoenen niet worden samengeperst, gevouwen, of opgeslagen in de nabijheid van stoom leidingen, radiatoren, of andere bronnen van kunstmatige warmte of worden blootgesteld aan direct zonlicht, kunstlicht of andere bronnen van ozon. Aanbevolen opslag condities tussen de 10°C en 35°C. **Onderzoek vóór gebruik:** Voor gebruik moet de gebruiker zelf beide handschoenen van een paar visueel inspecteren en, waar mogelijk, een handmatige luchttest verrichten. Als er vermoedens bestaan dat één van de handschoenen van een paar onveilig is, mag het paar niet worden gebruikt en moet het worden teruggestuurd voor tests. **Onderhoud:** Wanneer handschoenen vuil zijn, verdient het aanbeveling de onzuiverheden te verwijderen. Handschoenen van Klasse 1, 2, 3 en 4, ook die op voorraad liggen, mogen niet gebruikt worden als ze langer dan zes maanden getest geweest zijn. Voor handschoenen van Klasse 00 en 0 is een controle op luchtlekken en een visuele inspectie voldoende. Volgens ASTM D120 moeten handschoenen die al in gebruik zijn opnieuw elektrisch worden getest en mogen ze niet langer dan zes maanden in gebruik zijn. Handschoenen die elektrisch getest zijn maar niet voor gebruik zijn vrijgegeven, mogen pas in gebruik worden genomen als ze in de voorafgaande twaalf maanden elektrisch zijn getest. **VERWIJDERING:** Handschoenen die in contact zijn geweest met gevaarlijke stoffen vertonen tekenen van degradatie, zoals scheuren, gaten, verkleuring en verzakking van de handschoenen. Geadviseerd wordt een vingervat te knippen om te voorkomen dat de handschoenen weer in gebruik worden genomen. Gooi ze weg in overeenstemming met de lokale voorschriften. Storten of verbranden mag alleen onder gecontroleerde omstandigheden.

Let op: De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het vaststellen van de toepasselijke praktijken voor veiligheid, gezondheid en milieu en moet voor gebruik bepalen welke wettelijke beperkingen van toepassing zijn.

Ansell

2022-09

Ansell

1	CE0493	2	UK0321
3	 EN ISO 21420: 2020	4	
5	CLASS XX	6	CATEGORY A/Z/C/R
7	ATPV	8	EBT
9	APC X	10	 MM.YYYY
11		12	TYPE1

Ansell